



## Specificationer Ledvance TruSys Performance Rail system 70W 11200lm - 840 Kallvit | Very Small Spridningsgrad - 3 timmar nödbelysning

[Se produkt](#)

### Allmän information

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer      | 237605                           |
| EAN                | 4058075291270                    |
| Tillverkarkod      | 4058075291270                    |
| Varumärke          | Ledvance                         |
| Tillverkarens namn | TRUSYS PFM 70W/4000K VN EM AT 3H |

### Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Watt                    | 70W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, dimbar                  |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 11200lm                     |
| Ljusutbyte (Lm/W)       | 160                         |
| Effektfaktor            | >0.90                       |
| Inklusive Ljuskälla     | Ja                          |

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Produkttyp | Systemarmaturer |
|------------|-----------------|

## Armatur info

---

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20        |
| Nödbelysning        | Ja          |
| Produktserie        | Performance |

## Måttskiss

---

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1500 |
| Bredd (mm) | 67   |

## Sensorinformation

---

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|